

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ КАЛИБРОВКИ ДИСПЛЕЕВ ДЛЯ ВИДЕОСТЕН LUMIEN СЕРИИ LMW

Пожалуйста, проверьте прилагаемую инструкцию по стандартным операционным процедурам (SOP) и последующие шаги по коррекции разницы цветов.

- **Настройка баланса белого (разница цветов):**
- 1. Настройте цвет фона экрана на белый, стойте прямо перед экраном, чтобы четко видеть всю видеостену, и выберите эталонный экран.

Требования к эталонному экрану:

- Экран с наиболее подходящим белым цветом.
- Эталонный экран должен быть похож на большинство других экранов, чтобы настроить меньшее количество экранов.
- 2. После выбора эталонного экрана сначала отрегулируйте яркость всех экранов на белом фоне. Затем настройте разницу цветов.

(Примечание: синий цвет оказывает наибольшее воздействие на изменение яркости белого фона экрана, поэтому после настройки яркости старайтесь избегать изменения синего значения).

- Светлый экран: не меняйте яркость и другие параметры, улучшите только значение RGB, чтобы под белым фоном яркость была примерно одинаковой.
- Темный экран: не меняйте яркость и другие параметры, уменьшите значение RGB, чтобы под белым фоном яркость была примерно одинаковой.
- Экран с красноватым оттенком: уменьшите [красный] или усилите [синий и зеленый].
- Экран с зеленоватым оттенком: уменьшите [зеленый] или усилите [красный и синий].
- Экран с голубым оттенком: уменьшите [синий] или усилите [красный и зеленый].
- Экран с желтоватым оттенком: усилите [синий] или уменьшите [красный и зеленый].
- Экран с пурпурным оттенком: усилите [зеленый] или уменьшите [красный и синий].
- Экран с голубым оттенком: усилите [красный] или уменьшите [синий и зеленый].
- 3. По завершении настройки убедитесь, что под белым фоном яркость одинакова, и цвет не отклоняется от нормы.

Если у вас есть вопросы, не стесняйтесь связаться с нами по электронной почте: info@lumien.ru